Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Resolución NR004/08

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL).- Comayagüela, municipio del Distrito Central, treinta de enero del año dos mil ocho.

CONSIDERANDO: Que es atribución de CONATEL entre otros, regular el uso del espectro radioeléctrico para satisfacer los requerimientos de los diferentes servicios de telecomunicaciones y asimismo es facultad de CONATEL modificar la atribución y planificación del espectro radioeléctrico, contenido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, cuando así lo estime conveniente y sea factible desde el punto de vista técnico.

CONSIDERANDO: Que el Espectro Radioeléctrico es un recurso natural limitado, propiedad del Estado, por lo que se requiere hacer un uso racional y eficiente del mismo.

CONSIDERANDO: Que mediante Resolución Normativa número NR001/99, publicada el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, se aprobó el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, el que, entre otros, atribuye a título primario los rangos de frecuencias de 7075 a 7250 MHz, 7250 a 7300 MHz, 7300 a 7450 MHz, 7450 a 7550 MHz, 7550 a 7750 MHz, 7750 MHz, a 7850 MHz, 7850 a 7900 MHz, 7900 a 8025 MHz, 8025 a 8175 MHz, 8175 a 8215 MHz y 8214 a 8400 MHz al Servicio Fijo y adicionalmente mediante las notas HND56, HND57 y HND58 se establecen las canalizaciones para los rangos 6400 - 7100 MHz, 7350 - 7842 MHz y 8275 - 8500 MHz respectivamente, modificada la primera de éstas, mediante Resolución Normativa número NR029/02, publicada en el Diario Oficial La Gaceta del dieciséis de diciembre de dos mil dos.

CONSIDERANDO: Que en la atribución y planificación del espectro se debe tener en cuenta que es necesario garantizar la disponibilidad de este recurso para aquellos servicios que permiten un mayor beneficio para la población.

CONSIDERANDO: Que a fin de garantizar esquemas de economía de escala que redunden en beneficio de los usuarios finales, la planificación del espectro debe ser consistente con las tendencias comerciales de fabricación de equipos de telecomunicaciones, por lo que se ha concluido que es necesario modificar las canalizaciones contenidas en las Notas HND57 y HND58 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias; para lo cual se emite la presente Resolución de carácter general, misma que deberá ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

POR TANTO:

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en aplicación de los Artículos 2, 9, 10, 11, 13, 14, 20 y demás aplicables

de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones; 57, 58, 61, 72, 73 y demás aplicables del Reglamento General de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones; Resolución NR001/99, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 y 33, de la Ley de Procedimiento Administrativo; 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública.

RESUELVE:

PRIMERO: Modificar, de acuerdo a la Resolución UIT-RF.385-8, la Nota HND57 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, la cual deberá leerse de la siguiente manera:

“La Banda 7100 - 7725 MHz está atribuida al Servicio Fijo para enlaces punto a punto, con una separación entre radiocanales de 7 MHz, utilizando de preferencia las siguientes disposiciones de radiocanales:

a) Rango de 7125 a 7425 MHz.

$$f_n[\text{MHz}] = f_o - 154 + 7n \text{ y}$$

$$f'_n[\text{MHz}] = f_o + 7n \text{ con } n=1, 2, \dots, 20 \text{ y } f_o=7275 \text{ MHz}$$

b) Rango de 7425 a 7725 MHz.

$$f_n[\text{MHz}] = f_o - 154 + 7n \text{ y}$$

$$f'_n[\text{MHz}] = f_o + 7n \text{ con } n=1, 2, \dots, 20 \text{ y } f_o = 7575 \text{ MHz}”$$

SEGUNDO: Modificar, de acuerdo a la Resolución UIT-R F.386-6, la Nota HND58 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, la cual deberá leerse de la siguiente manera:

“La Banda 7725 - 8500 MHz está atribuida al Servicio Fijo para enlaces punto a punto con una separación entre radiocanales de acuerdo a las siguientes disposiciones de radiocanales:

a) Rango 7725 - 8275 MHz:

$$f_n[\text{MHz}] = f_o - 281.95 + 29.65n \text{ y}$$

$$f'_n[\text{MHz}] = f_o + 29.37 + 29.65n \text{ con } n = 1, 2, \dots, 8 \text{ y } f_o = 8000 \text{ MHz}$$

b) Rango de 8275 - 8500 MHz.

$$f_n[\text{MHz}] = f_o + 108.5 + 7n \text{ y}$$

$$f'_n[\text{MHz}] = f_o + 17.5 + 7n \text{ con } n = 1, 2, \dots, 12 \text{ y } f_o = 8387.5 \text{ MHz}$$

c) Rango 7900 - 8400 MHz (Canalización alterna):

$$f_n[\text{MHz}] = f_o - 259 + 7n \text{ y}$$

$$f'_n[\text{MHz}] = f_o + 7 + 7n \text{ con } n = 1, 2, \dots, 32 \text{ y } f_o = 8157 \text{ MHz}”$$

TERCERO: Establecer que se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar interferencias entre sistemas de radioenlace que a la fecha de emisión de la presente resolución cuenten con una licencia para operar en alguna de las bandas señaladas en el Resolutivo Segundo incisos a) y b) con los que a futuro se asignen en la canalización del inciso c).

CUARTO: Aprobar de acuerdo al Resuelve Primero inciso a) la siguiente canalización del espectro radioeléctrico para el uso de radio canales para el Servicio Fijo:

Número de radio canales: 20
 Separación de radio canales: 7 MHz
 Separación Transmisión/Recepción: 161 MHz
 Banda de operación: 7125 - 7425 MHz
 Frecuencia central (fo): 7275 MHz

$$f_n[\text{MHz}] = f_o - 154 + 7n \quad f'_n[\text{MHz}] = f_o - 7 + 7n$$

n	$f_n(\text{MHz})$	$f'_n(\text{MHz})$
1	7128	7289
2	7135	7296
3	7142	7303
4	7149	7310
5	7156	7317
6	7163	7324
7	7170	7331
8	7177	7338
9	7184	7345
10	7191	7352
11	7198	7359
12	7205	7366
13	7212	7373
14	7219	7380
15	7226	7387
16	7233	7394
17	7240	7401
18	7247	7408
19	7254	7415
20	7261	7422

QUINTO: Aprobar de acuerdo al Resuelve Primero inciso b) la siguiente canalización del espectro radioeléctrico para el uso de radio canales para el Servicio Fijo:

Número de radio canales: 20
 Separación de radio canales: 7 MHz
 Separación Transmisión/Recepción: 161 MHz
 Banda de operación: 7425 - 7725 MHz
 Frecuencia central (fo): 7275 MHz

$$f_n[\text{MHz}] = f_o - 154 + 7n \quad f'_n[\text{MHz}] = f_o - 7 + 7n$$

n	$f_n(\text{MHz})$	$f'_n(\text{MHz})$
1	7428	7589
2	7435	7596
3	7442	7603
4	7449	7610
5	7456	7617
6	7463	7624
7	7470	7631
8	7477	7638
9	7484	7645
10	7491	7652
11	7498	7659
12	7505	7666
13	7512	7673
14	7519	7680
15	7526	7687
16	7533	7694
17	7540	7701
18	7547	7708
19	7554	7715
20	7561	7722

SEXTO: Aprobar de acuerdo al Resuelve Segundo inciso a) la siguiente canalización del espectro radioeléctrico para el uso de radio canales para el Servicio Fijo:

Número de radio canales: 8
 Separación de radio canales: 29.65 MHz
 Separación Transmisión/Recepción: 311.32 MHz
 Banda de operación: 7725 - 8275 MHz
 Frecuencia central (fo): 8000 MHz

$$f_n[\text{MHz}] = f_o - 281.95 + 29.65n \quad f'_n[\text{MHz}] = f_o + 29.377 + 29.65n$$

n	$f_n(\text{MHz})$	$f'_n(\text{MHz})$
1	7747.70	8059.02
2	7777.35	8088.67
3	7807.00	8118.32
4	7836.65	8147.97
5	7866.30	8177.62
6	7895.95	8207.27
7	7925.60	8236.92
8	7955.25	8266.57

SEPTIMO: Aprobar de acuerdo al Resuelve Segundo inciso b) la siguiente canalización del espectro radioeléctrico para el uso de radio canales para el Servicio Fijo:

Número de radio canales: 12
 Separación de radio canales: 7 MHz

Separación Transmisión/Recepción: 126 MHz
 Banda de operación: 8275 - 8500 MHz
 Frecuencia central (fo): 8387.5 MHz

$$f_n[\text{MHz}] = f_o - 108.5 + 7n \quad f'_n[\text{MHz}] = f_o + 17.5 + 7n$$

n	f_n (MHz)	f'_n (MHz)
1	8286	8412
2	8293	8419
3	8300	8426
4	8307	8433
5	8314	8440
6	8321	8447
7	8328	8454
8	8335	8461
9	8342	8468
10	8349	8475
11	8356	8482
12	8363	8489

OCTAVO: Aprobar de acuerdo al Resuelve Segundo inciso c) la siguiente canalización alterna del espectro radioeléctrico para el uso de radio canales para el Servicio Fijo:

Número de radio canales: 32
 Separación de radio canales: 7 MHz
 Separación Transmisión/Recepción: 266 MHz
 Banda de operación: 7900 - 8400 MHz
 Frecuencia central (fo): 8157 MHz

$$f_n[\text{MHz}] = f_o - 259 + 7n \quad f'_n[\text{MHz}] = f_o + 7 + 7n$$

n	f_n (MHz)	f'_n (MHz)
1	7905	8171
2	7912	8178
3	7919	8185
4	7926	8192
5	7933	8199
6	7940	8206
7	7947	8213
8	7954	8220
9	7961	8227
10	7968	8234
11	7975	8241
12	7982	8248
13	7989	8255
14	7996	8262
15	8003	8269
16	8010	8276
17	8017	8283
18	8024	8290
19	8031	8297

n	f_n (MHz)	f'_n (MHz)
20	8038	8304
21	8045	8311
22	8052	8318
23	8059	8325
24	8066	8332
25	8073	8339
26	8080	8346
27	8087	8353
28	8094	8360
29	8101	8367
30	8108	8374
31	8115	8381
32	8122	8388

NOVENO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Rasel Antonio Tomé
 Presidente CONATEL

Sinia Carolina Díaz
 Comisionada-Secretaria
 CONATEL

14 F. 2008

AVISO DE TITULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Olancho, al público en general y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha veintisiete de abril del año dos mil siete, se presentó a este despacho la señora **AMALIA DEL CARMEN SEVILLA**, solicitando a este despacho el **TÍTULO SUPLETORIO**, sobre un terreno, ubicado en el barrio Las Flores de esta ciudad de Juticalpa, Olancho, solar que mide y colinda de la forma siguiente: **AL NORTE**, colinda con cerro de la Virgen y herederos del señor **RICARDO OLIVERA** y mide doce punto cincuenta varas; **AL SUR**, colinda con Clinton Olivera y mide doce punto cincuenta varas; **AL ESTE**, colinda con **NORMA PAGUADA** y mide quince varas; y, **AL OESTE**, colinda con herederos de Carlos Olivera, y mide quince varas, dicho terreno lo adquirió por mera posesión y tenencia, hace más de veinte años, en forma quieta, pacífica y no interrumpida.- Se ofrece información testifical de **SANDRA GARCÍA SALGADO**, **JOSÉ MARÍA MEJÍA AYALA** y **JULIÁN MAXIMILIANO MORADEL**.

Juticalpa, 25 de junio del 2007.

AZUCENA PERDOMO MEJÍA
 SECRETARIA

13 D., 2007, 14 E. y 14 F. 2008